■Let'snote LX3 Windows 7 プレインストール済み 光学式ドライブ内蔵モデルの主な仕様

| 品　番 | | 標準モデル | | SSD搭載モデル | Xi(LTE)対応ワイヤレスWAN内蔵モデル | HD液晶モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CF-LX3EDHCS | CF-LX3EMHCS（Office搭載モデル） | CF-LX3EDMCS | CF-LX3EFMCS | CF-LX3EDKCS |
| OS※1 | インストールOS | Windows 7 Professional 32ビット（日本語版）プレインストール済みモデル（Windows 8 Proダウングレード権行使） | | | | |
| | ベースOS | Windows 8 Pro 64ビット（日本語版）/ Windows 7 Professional 32ビット（日本語版）/ Windows 7 Professional 64ビット（日本語版） | | | | |
| CPU | | インテル® vPro™ テクノロジー採用※2 | | | | |
| | | インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー（インテル® スマートキャッシュ 3 MB※3、動作周波数1.90 GHz、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.90 GHz） | | | | |
| チップセット | | CPUに内蔵 | | | | |
| メインメモリー※3・ビデオメモリー※3 | | 標準4 GB※4 DDR3L SDRAM（最大8 GB）※5空きスロット1・最大1555 MB（メインメモリーと共用）※6 | | | | |
| グラフィックアクセラレーター | | インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵） | | | | |
| ハードディスクドライブ※7/ SSD（フラッシュメモリードライブ）※7 | | ハードディスクドライブ 250 GB（Serial ATA） | | SSD（フラッシュメモリードライブ）128 GB（Serial ATA） | | ハードディスクドライブ：250 GB（Serial ATA） |
| | | 上記容量のうち約30 GBをリカバリー領域、約300 MBをシステム領域として使用（ユーザー使用不可） | | | | |
| 光学式ドライブ（内蔵） | | スーパーマルチドライブ内蔵　バッファーアンダーランエラー防止機能搭載 | | | | |
| 連続データ転送速度※8※9 | 再生 | DVD-RAM※10 最大5倍速、DVD-R※11 最大8倍速、DVD-RW/DVD-R DL/DVD-ROM 最大8倍速、+R/+R DL/+RW 最大8倍速、High Speed +RW 最大8倍速、CD-ROM/CD-R/CD-RW 最大24倍速、High-Speed CD-RW 最大24倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大24倍速 | | | | |
| | 記録 | DVD-RAM※10 最大5倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-R DL 最大6倍速、DVD-RW 最大6倍速、+R 最大8倍速、+R DL 最大6倍速、+RW 最大4倍速、+RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 4倍速、High-Speed CD-RW 10倍速、Ultra-Speed CD-RW 最大16倍速 | | | | |
| 対応ディスク、および対応フォーマット※9 | 再生 | DVD-ROM（1層、2層）、DVD-Video、DVD-R※11（1.4GB、2.8GB、4.7GB）、DVD-RW（Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB）、DVD-R DL（8.5GB）、DVD-RAM※10（1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB）、+R（4.7GB）、+R DL（8.5GB）、+RW（4.7GB）、High Speed +RW（4.7GB）、CD-Audio、CD-ROM（XA対応）、CD-R、Photo CD（マルチセッション対応）、Video CD、CD EXTRA、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW、CD-TEXT | | | | |
| | 記録 | DVD-RAM※10（1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB）、DVD-R（1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General）、DVD-R DL（8.5GB）、DVD-RW（Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB）、+R（4.7GB）、+R DL（8.5GB）、+RW（4.7GB）、High Speed +RW（4.7GB）、CD-R、CD-RW、High-Speed CD-RW、Ultra-Speed CD-RW | | | | |
| 表示方式 | | 14.0型（16:9）TFTカラー液晶 HD+（1600×900ドット） | | | | 14.0型（16:9）TFTカラー液晶 HD（1366 ×768ドット） |
| 内部LCD表示 | | 1600×900ドット：約1677万色※12 | | | | 1366×768ドット：約1677万色※12 |
| 外部ディスプレイ表示※13 | | 1024×768、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200ドット：約1677万色 | | | | |
| 本体＋外部ディスプレイ同時表示※13 | | 1024×768、1280×768、1360×768、1366×768、1600×900ドット：約1677万色※12 | | | | |
| 無線LAN※14 | | インテル® Dual Band Wireless-N 7260 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠※15（WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠） | | | | |
| WiMAX | | 搭載されていません | | | | |
| ワイヤレスWAN | | 搭載されていません | | | ワイヤレスWAN モジュール内蔵（Xi（LTE）対応）※16※17※18※19※41 | 搭載されていません |
| LAN※20※21・モデム・Bluetooth※22 | | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ・ 搭載されていません ・ Bluetooth v4.0 | | | | |
| サウンド機能 | | PCM音源（24ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー | | | | |
| セキュリティチップ | | TPM（TCG V1.2準拠）※23 | | | | |
| カードスロット | | PCカードスロット：搭載されていません、SDメモリーカードスロット※24×1スロット（SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応） | | | | |
| 拡張メモリースロット | | DDR3L 204ピン SO-DIMM×1スロット（1.35V/PC3L-12800/DDR3L SDRAM） | | | | |
| インターフェース | | USB2.0ポート×1（右側面）※25、USB3.0ポート×2（左側面）※26、LANコネクター（RJ-45）※20、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニD-sub 15ピン）、HDMI出力端子※27、マイク入力端子（ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応））※28、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3） | | | | |
| | | — | | | ドコモUIMカードスロット標準サイズ | — |
| カメラ | | 解像度：HD 720P、有効画素数：最大1280×720ピクセル、マイク：ステレオ（アレイマイク） | | | | |
| キーボード/ポインティングデバイス | | OADG準拠キーボード（87キー）、キーピッチ：19 mm（縦・横）（一部キーを除く）／タッチパッド | | | | |
| 電　源 | ACアダプター※29 | 入力：AC 100 V ～ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力：DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用 | | | | |
| | バッテリーパック | バッテリーパック（L）：10.8 Vリチウムイオン・公称容量7100 mAh/定格容量6800 mAh | | | | バッテリーパック（S）：10.8 Vリチウムイオン・公称容量3550 mAh/定格容量3400 mAh |
| バッテリー | 駆動時間※30（バッテリーのエコノミーモード（ECO）無効時） | 付属のバッテリーパック（L）装着時：約20時間 | | 付属のバッテリーパック（L）装着時：約23時間 | | 付属のバッテリーパック（S）装着時：約10時間 |
| | | 別売りのバッテリーパック（S）装着時：約10時間 | | 別売りのバッテリーパック（S）装着時：約11.5時間 | | 別売りのバッテリーパック（L）装着時：約20時間 |
| | 充電時間※31（バッテリーのエコノミーモード（ECO）無効時） | ・バッテリーパック（L）装着時：約3 時間（電源オン状態）/ 約3 時間（電源オフ状態）<br>・バッテリーパック（S）装着時：約3 時間（電源オン状態）/ 約3 時間（電源オフ状態） | | | | |
| | 残量表示補正の所要時間 | ・満充電にかかる時間　バッテリーパック（L）装着時：最大3 時間、バッテリーパック（S）装着時：最大3 時間　・完全放電にかかる時間　バッテリーパック（L）装着時：約7 時間、バッテリーパック（S）装着時：約3.5 時間 | | | | |
| 消費電力／エネルギー消費効率／達成率※32 | | 最大約65 W※33 ／ 2011年度基準 N区分0.035 AAA | | | | |
| | | （社）電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値：39 W | | | | |
| 外形寸法 | | 幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ24.5 mm | | | | |
| 質　量※35 | パソコン本体 | ・約1.425kg（付属のバッテリーパック（L）（約0.33kg）装着時）<br>・約1.285 kg（別売りのバッテリーパック（S）（約0.19 kg）装着時） | | ・約1.34kg（付属のバッテリーパック（L）（約0.33kg）装着時）<br>・約1.20 kg（別売りのバッテリーパック（S）（約0.19 kg）装着時） | ・約1.38kg（付属のバッテリーパック（L）（約0.33kg）装着時）<br>・約1.24 kg（別売りのバッテリーパック（S）（約0.19 kg）装着時） | ・約1.315 kg（付属のバッテリーパック（S）（約0.19 kg）装着時）<br>・約1.455 kg（別売りのバッテリーパック（L）（約0.33kg）装着時） |
| | ACアダプター | 約0.2kg（電源コード（約0.06kg）除く） | | | | |
| 使用環境条件 | | 温度：5℃～35℃、湿度：30%RH～80%RH（結露なきこと） | | | | |
| 導入済みソフトウェア※1 | | Microsoft Internet Explorer 10、ネットセレクターLite、無線切り替えユーティリティ、Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth Technology、セキュリティ設定ユーティリティ※35、「iフィルター6.0」30日間無料お試し版※35、Infineon TPM Professional Package※35、Adobe Reader、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、NumLockお知らせ※35※36、Hotkey 設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ※35、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、TotalMedia Backup&Record、ArcSoft ShowBiz、Microsoft Windows Media Player 12、CyberLink PowerDVD 10※37、プロジェクターヘルパー、USBキーボードヘルパー※35、ディスプレイヘルパー※35、Wireless Manager mobile edition 6.0※35※38、インテル® WiDi、USB充電設定ユーティリティ、カメラユーティリティ、ズームビューアー※35、画面分割ユーティリティ、クイックブートマネージャー、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、PC情報ポップアップ、PC情報ビューアー、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ※39、Dashboard for Panasonic PC、リカバリーディスク作成ユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※40、DirectX 11、Microsoft .NET Framework 4.0、インテル® PROSet/Wireless Software、インテル® My WiFi テクノロジー、VIP Access for Desktop（インテル® IPT用アプリケーションソフト）、インテル® スマート・コネクト・テクノロジー | | | | |
| | | 解像度切り替えユーティリティ | | | | — |
| | | — | Microsoft Office Home & Business 2013 | — | ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ、ワイヤレスWAN設定変更ユーティリティ | — |
| 付属品 | | ACアダプター、バッテリーパック（L）、取扱説明書　等 | | | | ACアダプター、バッテリーパック（S）、取扱説明書　等 |

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 お買い上げ時にインストールされているOSと、リカバリー機能を使ってインストールするOSを両方同時に使用することはできません。どちらかのOSをインストールしてご使用ください。ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使って再インストールすると、インストールするOS（Windows 7（32ビット）またはWindows 7（64ビット））を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能またはリカバリーディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。Windows 7とWindows 8の切り替えにはリカバリーディスクが必要です。※2 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アンチセフト・テクノロジーおよびインテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー（インテル® IPT）をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要です。※3 メモリー容量は1MB＝1,048,576バイト。1GB＝1,073,741,824バイト。※4 32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります（3.4GB ～ 3.5GB）。※5 最大メモリー容量に拡張する場合、空きスロットに別売の増設メモリー（4GB）を1枚装着する必要があります。※6 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※7 ハードディスクドライブ/SSD（フラッシュメモリードライブ）容量は1MB＝1,000,000バイト。1GB＝1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。※8 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150KB/秒。※9 DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。2.6GBのDVD-RAMには対応していません。※10 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク（Type2、Type4）のみ使用できます。※11 DVD-Rは、4.7GB（for General）の再生に対応。DVD-R（for Authoring）の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。※12 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※13 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。※14 有効距離は802.11b/g/n 見通し約50m、802.11a 見通し約30mです（電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります）。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。※15 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておいてください。IEEE802.11aを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※16 対応エリアはXiエリア/FOMAエリアです。※17 音声通話およびテレビ電話には対応していません。※18 本機能を使うには（株）NTTドコモとの回線契約およびmopera U等のXiに対応したプロバイダとのご契約が必要です。※19 通信速度（受信時最大100Mbps、送信時最大37.5Mbps）は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。※20 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※21 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※22 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※23 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。※24 当社製SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの動作を確認済み（詳細な検証結果はホームページをご覧ください）。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。※25 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※26 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※27 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※28 コンデンサー型マイクロホンをお使いください。※29 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※30 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※31 バッテリーのエコノミーモード（ECO）有効（電源オン/オフ）時の充電時間は約3.5時間（付属のACアダプターを使用した場合）。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※32 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合：500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合：その値（%）です。※33 パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します（ただし、ピークシフト制御期間中は約1W）。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。※34 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※35 使用時にセットアップする必要があります。※36 テンキーモードに設定されていても、System Session Managerがインストールされていない場合は、Windowsのサインイン画面で「NumLockお知らせ」画面は表示されません。※37 CPRMで録画されたメディア（DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DLおよびDVD-RW）を再生する場合は、インターネットに接続できる環境が必要です。一度インターネットに接続すると、自動的に認証されて再生できるようになります。DVD-Audioの再生には対応していません。一部の機能が制限されています。※38 ワイヤレス接写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクターTH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-FW300/PT-FW430/PT-FX400と無線LAN接続または有線LAN接続するときに使います。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール（別売り）が必要です。無線LAN接続する場合、内蔵の無線LANで接続できます。※39 この機能は（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。※40 修復用領域上で実行するユーティリティ（実行できない場合はリカバリーディスクから実行してください）。※41 FOMAカードで本機のワイヤレスWAN機能を使用するとはできません。＊一般的にWindows 8/Windows 7、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●「Xi/クロッシィ」、「Xi」ロゴ、「FOMA®」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

■オプション

| 品　名 | 品　番 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| バッテリーパック（L）※1※2・質量：約0.33 kg | CF-VZSU90JS | 15,750円（税抜15,000円） |
| バッテリーパック（S）※2※3・質量：約0.19 kg | CF-VZSU91JS | 10,500円（税抜10,000円） |
| RAMモジュール 4GB（204ピン SO-DIMM PC3L-12800/DDR3L SDRAM） | CF-BAS04GU | オープン価格 |
| ACアダプター（同等品を本体に標準添付）・質量：約0.2 kg・電源コード（約0.06 kg）付属※4 | CF-AA6412CJS | 10,500円（税抜10,000円） |
| ミニACアダプター 質量：約0.11 kg（ウォールマウント約0.02 kg付属）電源コード（約0.06kg）付属※4 | CF-AAA001AS | 6,300円（税抜6,000円） |
| プライバシーフィルター | CF-VPS04JS | オープン価格 |

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※1CF-LX3EDHCS/LX3EMHCS/LX3EDMCS/LX3EFMCS本体の同梱バッテリーと同品。※2 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。※3 CF-LX3EDKCS本体の同梱バッテリーと同品。※4 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。
推奨品　株式会社 バッファロー　WZR-1166DHP

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。

PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。
基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、
http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.htmlをご覧ください。
★★★ V12